

TUOTESELOSTE

FL MAX POWER SUPPLY P 1200W WAL

FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY | Floodlight Max -virtalähteet



PERFOR-
MANCE
CLASS

Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP66)
- Suurien alueiden valaistus
- Urheilu
- Työmaa-alueet

Tuote-edut

- Erittäin lujatekoinen ja kestävä
- Nopea ja helppo kytkeä, kotelon avaukseen ei tarvita työkaluja
- Optimoitu logistiikka, heitinmoduulit ja virtalähteet tilattava erikseen
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Virtalähde Floodlight Max -heitinmoduuleille
- Floodlight Max -valonheitinmoduulin asennukseen jopa 40 metrin etäisyydelle
- M20- ja M25-läpivientiholkkit liitosjohtoa varten
- LED-moduuli kytketään esiasennetun pikaliittimen avulla
- Ylijännitesuoja: jopa 10 kV (L/N - PE ja L - N)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	1200,00 W
Nimellisjännite	200...277 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	5200 mA
Käynnistysvirtapiikki	180 A
Käynnistysvirran aika T_{h50}	1200 μ s
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	2
Tehokerroin ($\cos \varphi$)	0,95
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	I

Fotometriset tiedot

Valovoima	-
Välkyntä-arvo Pst LM	-
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	-

MITAT JA PAINO

Pituus	270,00 mm
Leveys	447,00 mm
Korkeus	166,00 mm
Tuotteen paino	12600,00 g

FL MAX POWER SUPPLY P 900W,
1200W

MATERIAALIT & VÄRIT

Kuvun/heijastimen materiaali	Alumiini
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-30...+50 °C
Varastointilämpötila	-40...+70 °C
Kotelointiluokka	IP67
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Himmennettävä	Ei
Asennuspaikka	Seinään / Pylväs / Lattia
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Kytkenäkertojen määrä	100000
-----------------------	--------

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	6320 mA
-------------	---------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / ENEC / EAC / EPD
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Kyllä
EPD	LEDV-00007-V01.01-EN

Tekniset varusteet

- Jatkokaapelit ja asennussarja virtalähteen pylväsasennusta varten tulossa

Turvallisuustiedot

- Floodlight Max -heitinmoduuleita tulee käyttää vain virallisten Floodlight Max -virtalähteiden kanssa, käyttöohjeessa ohjeistetulla tavalla.
- Jos valaisimen kiinnittämiseen käytetään vain yhtä kiinnityspistettä ja se on asennettu yli 3 metrin korkeuteen, valaisimen ja kannakkeen varmistava kiinnitys (esim. kiinnitysvaijeri) tarvitaan turvallisuussyistä.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Älä katso pitkään valonlähdettä: Valaisin tulee sijoittaa siten, ettei sitä katsota pitkään neljää metriä lähempää.

LATAUKSET

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.