

## FICHE PRODUIT

# SMART+ WIFI MULTIPOWER SOCKET EU

## White

SMART+ WIFI MULTIPOWER SOCKET EU GEN2 | Multiprise avec 4 prises EU SMART+ et ports USB avec technologie WiFi



### Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
- Ports USB disponibles pour l'alimentation

### Avantages du produit

- Multiprise connectée : pour connecter en toute simplicité des appareils électriques conventionnels via les prises ou les ports USB
- Surveille la consommation d'énergie des appareils connectés et suit la consommation d'énergie
- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Contrôle sans fil via l'application ou la commande vocale

### Caractéristiques du produit

- 4 prises standard intelligentes et 4 ports USB intelligents pour la charge (2 ports chacun de type A et C)
- Chargeur USB : Charge rapide avec USB Power Delivery (USB PD) jusqu'à 20W de puissance
- Les prises de courant peuvent être contrôlées individuellement et les ports USB sont contrôlés en un seul groupe
- Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A
- Compteur d'énergie
- Planification
- Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible
- Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)
- Contrôlable via enceinte vocale : Google Assistant ou Amazon Alexa


– Pilotable via le SMART+ WiFi Remote Controller

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Tension nominale    | 230 V |
| Intensité nominale  | 16 A  |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |

DIMENSIONS ET POIDS



|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Poids du produit                         | 586,00 g |
| Longueur                                 | 315 mm   |
| Largeur                                  | 62 mm    |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 62 mm    |
| Hauteur                                  | 40 mm    |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 40 mm    |

Durée de vie

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nombre de cycles de commutation | 10000 |
|---------------------------------|-------|

COULEURS ET MATÉRIAUX

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------|

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Plage de température ambiante | -5...+40 °C |
|-------------------------------|-------------|

CAPACITÉS

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Type de connexion    | Prise de courant                |
| Technologie LIGHTIFY | Amazon Alexa / Google Assistant |

CERTIFICATS ET NORMES

|                      |      |
|----------------------|------|
| Normes               | CE   |
| Classe de protection | I    |
| Type de protection   | IP20 |

Conseils de sécurité

- Débrancher les appareils qui génèrent de la chaleur sur secteur, comme la multiprise SMART+, après utilisation pour éviter qu'il s'allument accidentellement.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Ne pas utiliser la multiprise SMART+ avec un équipement médical.
- À raccorder à un disjoncteur automatique (pour max. 16 A)
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SMART+ MULTIPOWER SOCKET                    |
|    | Informations techniques complémentaires                    | Wifi remote control compatibility list      |
|    | Informations techniques complémentaires                    | Wifi remote control compatibility list (DE) |
|    | Informations légales                                       | Safety insert G11234413                     |
|   | Déclarations de conformité                                 | SMART WIFI MULTIPOWER SOCKET EU             |
|  | EU Data Act                                                | SMART WiFi Plugs                            |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854418198 | Etui carton fermé<br>1           | 76 mm x 76 mm x 377 mm                    | 633.00 g           | 2.18 dm³  |
| 4099854418204 | Carton de regroupement<br>4      | 390 mm x 165 mm x 165 mm                  | 2764.00 g          | 10.62 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq](http://www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.