

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### DALI PRO Sensor Coupler

DALI PRO Sensor Coupler | Sensori per sistemi di gestione dell'illuminazione



#### Aree di applicazione

- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

#### Vantaggi del prodotto


- Power supply from DALI

## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Potenza nominale  | 0,10 W |
| Tensione nominale | 20 V   |
| Frequenza di rete | 0 Hz   |

## DIMENSIONI E PESO



|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Lunghezza                               | 118,00 mm |
| Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza | 110,0 mm  |
| Larghezza                               | 30,00 mm  |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)    | 30,00 mm  |
| Altezza                                 | 21,00 mm  |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)       | 21,00 mm  |
| Peso prodotto                           | 35,00 g   |

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Temperatura ambiente | 0...+50 °C |
|----------------------|------------|

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Numero di uscite di controllo | 1 |
|-------------------------------|---|

## CARATTERISTICHE

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Dimmerabile                    | No                            |
| Interfaccia per la regolazione | Mediante DALI                 |
| Tipo di installazione          | Luminaire integration/Incasso |

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                        |      |
|------------------------|------|
| Marchi di approvazione | CE   |
| Classe di sicurezza    | II   |
| Grado di protezione    | IP20 |

## Apparecchiatura / Accessori

- Suitable for all light and presence sensors from the MULTI 3 range
- Suitable for many OSRAM DALI control systems

## DOWNLOAD

|                                                                                  | Documenti e certificati                        | Nome del documento                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DALI Sensor Coupler LS/PD                                                               |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | 334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | EC-DoC LMS Sensor Coupler and Sensor 9C1-3402820-EN-02 2019                             |
|  | EU Data Act                                    | Connected Products and Related Software and Services                                    |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4008321379269   | Astuccio<br>1                  | 128 mm x 27 mm x 37 mm                        | 49.00 g    | 0.13 dm <sup>3</sup> |
| 4008321379276   | Cartone di spedizione<br>25    | 200 mm x 140 mm x 147 mm                      | 1268.00 g  | 4.12 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.