

FICHE PRODUIT

SMART+ Globe Camera Track & Trace

Smart+ Camera Globe Track & Trace | Caméra intelligente d'extérieur Globe Track & Trace avec culot E27



Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Garages
- Zones d'accueil

Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Perception améliorée pour la sécurité grâce à une grande luminosité
- Les données enregistrées sont sauvegardées sur la carte mémoire de l'appareil ou sur le stockage en nuage
- Matériaux de qualité

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Haut-parleur et sirène d'alarme intégrés
- Caméra HD Live View
- Protocole réseau : WiFi
- Type de protection : IP44
- La caméra a une fonction Track and Trace pour suivre les mouvements des gens
- Appareil photo 3 mégapixels
- Parlez du téléphone portable à la caméra
- Mode nuit automatique



- Détecteur de mouvement avec programme d'activité
- Enregistrement automatique des mouvements (carte SD requise)
- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	II

Données photométriques

Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	175,00 mm
Largeur	197,50 mm
Hauteur	314,00 mm
Poids du produit	1100,00 g



SMART OUTD WIFI GLOBE CAM
TRACE E27

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)
Type de protection	IP44
Gradable	Non
Montage	Surface

Application	Extérieur
Avec source de lumière	Non
Référence de la douille	E27

DÉTECTEUR

Type de capteur	Mouvement / lumière du jour
Temps commutation commandé par capteur	60 s
Plage détection détecteur de mouvement	3...7 m
Seuil détection lum du jour du capteur	0...20 lx

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de la lampe : 15 W / Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois.
Nombre de sources	1

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Aucune source de lumière incluse
- Vis de montage et chevilles incluses
- Carte SD non fournie
- Compatible avec le type de carte SD (SD/SDHC/SDXC)
- Classe SD recommandée 120-160 Mo/s
- Capacité minimale de la carte 8 Go/maximum 128 Go
- Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART+ GLOBE CAMERA TRACE
	Informations légales	Legal insert I-Outdoor
	Déclarations de conformité	SMART OUTD WIFI GLOBE CAM TRACE
	Déclarations de conformité UKCA	SMART OUTD WIFI GLOBE CAM TRACE
	Déclarations de conformité UKCA	SMART OUTD WIFI GLOBE CAM TRACE E27
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075763425	Etui carton fermé 1	195 mm x 220 mm x 310 mm	1314.00 g	13.30 dm³
4058075763432	Carton de regroupement 2	410 mm x 240 mm x 330 mm	3199.00 g	32.47 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.