

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SMART+ ZIGBEE PLUG EU White

SMART+ plugs with Zigbee technology | Spina con presa smart e contatore di energia per controllare dispositivi non smart con tecnologia ZigBee



Aree di applicazione

- Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi Smart Home compatibili

Vantaggi del prodotto

- Design piccolo, compatibile con tutti i tipi di prese e non interferisce con le prese vicine
- Integra le attrezzature elettriche convenzionali nei sistemi compatibili di Smart Home
- Permette il cambiamento di sorgenti di luce tradizionali e altri device elettronici
- Monitora l'utilizzo di energia dei dispositivi collegati e tiene traccia del consumo energetico

Caratteristiche del prodotto

- Controllo tramite sistema smart home compatibile o pulsante di accensione / spegnimento sul dispositivo
- Controllo tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa, a seconda del sistema di casa intelligente in uso
- Protocollo di rete: ZigBee 3.0
- Pianificazione
- Elevata potenza di commutazione: fino a 2.300 W / 10 A
- Contatore di energia
- Per la piena funzionalità, è necessaria la connessione a un sistema di Smart home compatibile (gateway e app)

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	230 V
Corrente nominale	10 A
Frequenza di rete	50 Hz

DIMENSIONI E PESO



Peso prodotto	76,6 g
Diametro	48 mm
Altezza	82,4 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	82.4 mm

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	10000
---------------------------------------	-------

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Bianco
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-10...+35 °C
----------------------	--------------

CARATTERISTICHE

Tipo di collegamento	Spina
Tecnologia LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori

- Il controllo tramite app richiede un sistema Smart home compatibile

Consigli per la sicurezza

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Non utilizzare lo SMART+ Plug in insieme ad attrezzature mediche
- Da collegare a un interruttore automatico (per max. 10 A)
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ZB_PLUG_EU
	Informazioni legali	Safety insert G11222558
	Dichiarazioni di conformità	SMART ZB PLUG
	EU Data Act	SMART ZigBee Plugs

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854419263	Astuccio 1	56 mm x 76 mm x 90 mm	108.60 g	0.38 dm³
4099854419270	Cartone di spedizione 4	162 mm x 122 mm x 106 mm	507.04 g	2.09 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.