

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## SMART+ MATTER Wall Switch 2 Channel

SMART+ MATTER Wall Switch | Interruptores de parede inteligentes com relais integrados e tecnologia Matter por WiFi



### Áreas de Aplicação

- Sempre que aparelhos não inteligentes têm que ser integrados em sistemas domésticos inteligentes compatíveis
- Quando os utilizadores desejam misturar e combinar produtos Smart Home de diferentes fabricantes
- Produtos Smart Home para interior

### Vantagens do Produto

- Permite a ligação de fontes de luz convencionais e outros dispositivos elétricos
- Controlo inteligente de relé: cada botão pode ser configurado individualmente para controlar um dos relés e/ou outros produtos, rotinas ou automações SMART+ e Matter
- Pode acionar e executar rotinas e automações de casa inteligente
- Os relés de comutação integrados podem ser controlados através dos sistemas Matter e da app SMART+
- Controlo universal dos produtos SMART+ WiFi e Matter por WiFi
- Controlo sem fios por App ou voz
- Integração perfeita com sistemas Matter compatíveis
- Processo de configuração simplificado devido às etapas de instalação standard fáceis de utilizar
- Segurança reforçada através da implementação de protocolos de encriptação e autenticação fortes
- Integra equipamento elétrico convencional em sistemas smart home compatíveis

### Características do Produto


- Controlável por aplicação SMART+ (com Android 8.0 ou iOS 14.0 no mínimo) ou qualquer outra plataforma compatível com Matter
- Elevada potência de comutação: versão 1CH: até 10 AX, versão 2CH: até 10 AX / canal, total de 16 AX
- Fácil instalação em caixas padrão embutidas graças à profundidade de montagem de 27 mm
- Protocolo de rede: Matter por WiFi (2,4 GHz)
- Compatível com Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings e outras plataformas compatíveis com Matter

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	220...240 V
Corrente nominal	16 A
Frequência da rede	50...60 Hz

DIMENSÕES & PESO



Peso do produto	130,00 g
Comprimento	86,00 mm
Largura	42,50 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	42.50 mm
Altura	86,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	86.00 mm

Vida Útil

Número de ciclos de Liga e Desliga	40000
------------------------------------	-------

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	branco
Material do corpo	Polycarbonato (PC)

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-10...+40 °C
----------------------	--------------

ATRIBUTOS

Regulável	Não
Tipo de ligação	Terminais de conexão
Tecnologia LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Home / Apple Home / Samsung SmartThings

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE
Grau de proteção	II

Tipo de protecção	IP20
-------------------	------





Equipamento / Acessórios

- Para controlo por app SMART+, é necessário um smartphone ou tablet (com Android 8.0 ou iOS 14.0 ou superior)

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Para ser conectado a um disjuntor automático (para 1G máx. 10 A, para 2G máx. 16 A).

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	
	Informações legais	Safety insert G11233095
	Declarações de conformidade	SMART WIFI MAT WALL SWITCH
	EU Data Act	SMART MATTER Lamps Luminaires Plugs

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075849921	Folding box 1	53 mm x 90 mm x 99 mm	158.00 g	0.47 dm³
4058075849938	Shipping box 4	224 mm x 102 mm x 114 mm	701.00 g	2.60 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

- Mais informações e perguntas frequentes (FAQs) em [www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq](http://www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq)

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.